



P20 Rec'd PCT/PTO 06 JAN 2006

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le **20 OCT. 2005**

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

THIS PAGE BLANK (USPTO)



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*02

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2


BR1

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 G W / 010801

8 JUL 2003 REMISE DES PIÈCES DATE 15 INPI RENNES LIEU 0308360 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI - 8 JUL 2003		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE Cabinet Patrice VIDON Le Nobel Technopole Atalante 2, allée Antoine Becquerel BP 90333 35703 RENNES CEDEX 7	
Vos références pour ce dossier (facultatif) N2958FR			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i>		N°	Date
		N°	Date
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/>	Date
		N°	Date
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Dispositif de comparaison de deux mots de n bits chacun			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date <input type="text"/> N° Pays ou organisation Date <input type="text"/> N° Pays ou organisation Date <input type="text"/> N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		ATMEL NANTES S.A.	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		3 1 5 6 2 9 2 4 6	
Code APE-NAF			
Domicile ou siège	Rue	La Chantrerie BP 70602	
	Code postal et ville	4 4 3 0 6 NANTES CEDEX 3	
	Pays	FRANCE	
Nationalité			
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			

Remplir impérativement la 2^{ème} page



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2
pat

8 JUL 2003 Réservé à l'INPI	
REMISE DES PIÈCES DATE 10 INPI RENNES	
LIEU	0308360
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI	
DB 540 @ W / 010801	
Vos références pour ce dossier : (facultatif)	
N2958FR	
6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)	
Nom	VIDON
Prénom	Patrice
Cabinet ou Société	Cabinet Patrice VIDON
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel	
Adresse	Rue
	Code postal et ville
	Pays
Le Nobel 2 allée Antoine Becquerel BP 90333	
3 5 17 0 13 RENNES CEDEX 7	
FRANCE	
N° de téléphone (facultatif)	
02 99 38 23 00	
N° de télécopie (facultatif)	
02 99 36 02 00	
Adresse électronique (facultatif)	
vidon@vidon.com	
7 INVENTEUR (S)	
Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)
8 RAPPORT DE RECHERCHE	
Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)	Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES	
Uniquement pour les personnes physiques	
<input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)	
<input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes	
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) P. VIDON Mandataire (CPI 92-1250) P. QUENE (CPI n° 360503)	
VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE RENNES	

Dispositif de comparaison de deux mots de n bits chacun.

L'invention concerne un dispositif de comparaison de deux mots (bus) N et P de n bits chacun. Il peut notamment, mais non exclusivement être réalisé sous la forme d'un circuit à base de transistors MOS.

5 Le comparateur selon l'invention peut être utilisé dans n'importe quel type de circuit nécessitant une comparaison de deux bus de n bits.

Traditionnellement, la comparaison de deux mots est faite à partir d'un soustracteur à propagation de retenue. La soustraction se fait bit à bit. La retenue se propage en série de bit à bit.

10 Un inconvénient de cette solution connue est que plus le nombre de bits des mots à comparer est élevé, plus la soustraction prend du temps.

Un autre inconvénient de cette solution connue est qu'elle est lente et demande un nombre important de transistors.

15 Il a par ailleurs été proposé d'utiliser un soustracteur parallèle afin de diminuer le temps de propagation de la retenue. L'inconvénient de cette variante est qu'elle augmente considérablement la complexité du circuit, c'est-à-dire le nombre de transistors.

L'invention a notamment pour objectif de pallier ces différents inconvénients de l'état de la technique.

20 Plus précisément, l'un des objectifs de la présente invention est de fournir un dispositif de comparaison rapide.

Un autre objectif de l'invention est de fournir un dispositif de comparaison modulable et toujours performant quel que soit le nombre de bits des mots à comparer.

25 Un objectif complémentaire de l'invention est de fournir un dispositif de comparaison performant et économique en nombre de transistors.

Ces différents objectifs, ainsi que d'autres qui apparaîtront par la suite, sont atteints selon l'invention à l'aide d'un dispositif de comparaison de deux mots N et P de n bits chacun, ledit dispositif comprenant au moins un bloc comparateur de niveau 1 comprenant lui-même :

30 - n blocs comparateur de base, permettant chacun de comparer les bits N_i et P_i de rang i des mots N et P, avec i compris entre 0 et n-1, et comprenant chacun :

- * un premier sous-bloc permettant de générer sur sa sortie, formant une première sortie (OUT_XOR_i) du bloc comparateur de base, un premier signal indiquant si les bits N_i et P_i sont égaux ou non ;
 - * un second sous-bloc permettant de générer sur sa sortie un second signal indiquant lequel des bits N_i et P_i est le plus grand ;
 - * un troisième sous-bloc permettant de laisser passer le second signal sur une seconde sortie (SOUT_i) du bloc comparateur de base, si le premier signal n'indique pas une égalité des bits N_i et P_i, et de bloquer le second signal dans le cas contraire ;
- 10 - des moyens de génération d'un troisième signal sur une première sortie (OUT_XOR4_b) du bloc comparateur de niveau 1, indiquant que les nombres N et P sont égaux si les n premiers signaux indiquent que les n bits N_i et les n bits P_i sont égaux, et indiquant que les nombres N et P ne sont pas égaux dans le cas contraire ;
- 15 - des premiers moyens de passage sélectif, permettant de relier sélectivement à une seconde sortie (OUT_COMP4) du bloc comparateur de niveau 1 la seconde sortie (SOUT_i) d'un bloc comparateur de base qui, parmi les blocs comparateurs de base ayant un second signal sur leur seconde sortie, traite des bits de plus fort poids, le signal présent sur la seconde sortie du bloc comparateur de niveau 1
- 20 indiquant lequel des nombres N et P est le plus grand.

Le principe général de l'invention consiste donc à ne pas utiliser de moyens de soustraction mais uniquement des moyens de comparaison. En effet, chaque bloc comparateur de base fournit deux signaux utilisés par le bloc comparateur de niveau 1 : l'un indiquant l'égalité ou non entre deux bits, et l'autre indiquant lequel des deux bits est le plus grand. De même, chaque bloc comparateur de niveau 1 fournit deux signaux : l'un indiquant l'égalité ou non entre deux groupes de bits, et l'autre indiquant lequel des deux groupes de bits est le plus grand.

Comme expliqué par la suite, dans un mode de réalisation particulier de l'invention, les signaux fournis par une pluralité de blocs comparateur de niveau 1 sont utilisés par un bloc comparateur de niveau 2. Plus généralement, il est possible de prévoir plusieurs niveaux de blocs comparateur : chaque bloc comparateur de niveau k-1

fournissant deux signaux destinés à être utilisés par un bloc comparateur de niveau k : l'un indiquant l'égalité ou non entre deux groupes de bits, et l'autre indiquant lequel des deux groupes de bits est le plus grand.

5 Pour deux mots de n bits, le principe de calcul est le suivant : en partant des poids forts, dès qu'un bit P_i (i compris entre 0 et $n-1$) est différent d'un bit N_i (i compris entre 0 et $n-1$) alors un des deux nombres est plus grand que l'autre. Ainsi si N_i est égal à 1 et P_i à 0 alors N est plus grand que P , sinon si P_i est égal à 1 et N_i à 0 alors P est plus grand que N .

10 L'originalité de l'invention est d'utiliser une structure de base (bloc comparateur de base) contenant peu de transistors et permettant un temps de propagation très faible. Cette structure va être répétée n fois et interconnectée par des moyens spécifiques pour constituer un bloc comparateur (de niveau 1) n bits. Comme expliqué ci-après, dans un mode de réalisation préférentiel de l'invention, plusieurs blocs comparateur de niveau 1 peuvent fonctionner très rapidement, en parallèle et de manière totalement autonome, 15 reliés entre eux par des moyens spécifiques, permettant ainsi de comparer des mots ayant un nombre de bits important.

Avantageusement, le premier sous-bloc comprend une porte « OU exclusif » recevant en entrée les bits N_i et P_i .

20 De façon avantageuse, le second sous-bloc comprend une porte « OU » recevant en entrée le bit P_i et, via un inverseur, le bit N_i .

Avantageusement, le troisième sous-bloc comprend une porte « de passage sélectif » dont l'entrée est reliée à la sortie du second sous-bloc et qui est commandée par la sortie du premier sous-bloc.

25 Selon une caractéristique avantageuse, les moyens de génération du troisième signal, sur la première sortie du bloc comparateur de niveau 1, comprennent une porte « OU » dont les entrées sont reliées aux premières sorties des blocs comparateur de base.

Préférentiellement, les premiers moyens de passage sélectif comprennent :

- des moyens permettant de relier la seconde sortie du bloc comparateur de base traitant les bits de poids forts N_{n-1} et P_{n-1} à la seconde sortie du bloc 30 comparateur de niveau 1, de façon directe ;

- pour chacun des autres blocs comparateur de base traitant des bits N_j et P_j , avec j compris entre 0 et $n-2$, des moyens permettant de relier la seconde sortie du bloc comparateur de base à la seconde sortie du bloc comparateur de niveau 1, via une porte « de passage sélectif » commandée par la sortie d'une porte « OU » dont les entrées sont reliées aux premières sorties des blocs comparateur de base de poids supérieur à j .

Dans un mode de réalisation avantageux de l'invention, ledit au moins un bloc comparateur de niveau 1 comprend en outre des moyens de mémorisation de la valeur présente sur la seconde sortie du bloc comparateur de niveau 1.

De façon préférentielle, les moyens de mémorisation comprennent :

- une porte « NON OU » dont une première entrée est reliée à la seconde sortie du bloc comparateur de niveau 1 et une seconde entrée est reliée, via un inverseur, à la première sortie du bloc comparateur de niveau 1 ;
- un inverseur faible courant reliant la sortie de ladite porte « NON OU » à la première entrée de ladite porte « NON OU ».

Dans un mode de réalisation particulier de l'invention, le dispositif comprend au moins un bloc comparateur de niveau 2 comprenant lui-même :

- q blocs comparateur de niveau 1, avec $q \geq 2$, comprenant chacun une partie des n blocs comparateur de base ;
- des moyens de génération d'un quatrième signal sur une première sortie du bloc comparateur de niveau 2, indiquant que les nombres N et P sont égaux si les premières sorties des q blocs comparateur de niveau 1 indiquent que les bits qu'ils comparent sont égaux, et indiquant que les nombres N et P ne sont pas égaux dans le cas contraire ;
- des seconds moyens de passage sélectif, permettant de relier sélectivement à une seconde sortie du bloc comparateur de niveau 2 la seconde sortie d'un bloc comparateur de niveau 1 qui, parmi les blocs comparateurs de niveau 1 ayant un second signal sur leur seconde sortie, traite des bits de plus fort poids, le signal présent sur la seconde sortie du bloc comparateur de niveau 2 indiquant lequel des nombres N et P est le plus grand.

Ainsi, pour améliorer la vitesse de traitement, on utilise un mode de comparaison parallèle. Pour comparer deux mots de n bits, N et P , on décompose le comparateur en plusieurs blocs comparateur de niveau 1 fonctionnant en parallèle. Le découpage peut se faire sur des blocs de 4 bits maximum, mais aussi sur des blocs de 2 bits, 3 bits, 5 bits ou plus. Le découpage par 4 est plus intéressant en terme de nombre de transistors et de rapidité pour des bus de format 8, 16, 32, 40...

Avantageusement, les moyens de génération du quatrième signal, sur la première sortie du bloc comparateur de niveau 2, comprennent une porte « OU » dont les entrées sont reliées aux premières sorties des blocs comparateur de niveau 1.

De façon avantageuse, les seconds moyens de passage sélectif comprennent :

- des moyens permettant de relier la seconde sortie du bloc comparateur de niveau 1 traitant les bits de poids forts à la seconde sortie du bloc comparateur de niveau 2, via une porte « de passage sélectif » commandée par la première sortie du bloc comparateur de niveau 1 traitant les bits de poids forts ;
- pour chacun des autres blocs comparateur de niveau 1, des moyens permettant de relier la seconde sortie du bloc comparateur de niveau 1 à la seconde sortie du bloc comparateur de niveau 2, via une porte « de passage sélectif » commandée par la sortie d'une porte « OU » dont une entrée est reliée, via un inverseur, à la première sortie dudit bloc comparateur de niveau 1, et dont les autres entrées sont reliées aux premières sorties des blocs comparateur de niveau 1 de poids supérieur.

Avantageusement, ledit au moins un bloc comparateur de niveau 2 comprend en outre des moyens de mémorisation de la valeur présente sur la seconde sortie du bloc comparateur de niveau 2.

Selon une caractéristique avantageuse, les moyens de mémorisation comprennent :

- une porte « NON OU » dont une première entrée est reliée à la seconde sortie du bloc comparateur de niveau 2 et une seconde entrée est reliée, via un inverseur, à la première sortie du bloc comparateur de niveau 2 ;
- un inverseur faible courant reliant la sortie de ladite porte « NON OU » à la première entrée de ladite porte « NON OU ».

Dans un mode de réalisation particulier de l'invention, le dispositif comprend au moins un bloc comparateur de niveau k , avec $k \geq 2$, comprenant lui-même :

- p blocs comparateur de niveau $k-1$, avec $p \geq 2$;
- des moyens de génération d'un cinquième signal sur une première sortie du bloc comparateur de niveau k , indiquant que les nombres N et P sont égaux si des premières sorties des p blocs comparateur de niveau $k-1$ indiquent que les bits qu'ils comparent sont égaux, et indiquant que les nombres N et P ne sont pas égaux dans le cas contraire ;
- des troisièmes moyens de passage sélectif, permettant de relier sélectivement à une seconde sortie du bloc comparateur de niveau k la seconde sortie d'un bloc comparateur de niveau $k-1$ qui, parmi les blocs comparateurs de niveau $k-1$ ayant un signal sur leur seconde sortie, traite des bits de plus fort poids, le signal présent sur la seconde sortie du bloc comparateur de niveau k indiquant lequel des nombres N et P est le plus grand.

Avantageusement, chaque porte « de passage sélectif » comprend un transistor N monté en parallèle avec un transistor P .

Selon une caractéristique avantageuse, le dispositif est réalisé sous la forme d'un circuit câblé.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description suivante d'un mode de réalisation préférentiel de l'invention, donné à titre d'exemple indicatif et non limitatif, et des dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 présente un schéma d'un bloc comparateur de base (bloc comparateur 1 bit), compris dans un comparateur 8 bits selon un mode de réalisation particulier de l'invention ;
- la figure 2 présente un schéma d'un bloc comparateur de niveau 1 (bloc comparateur 4 bits), compris dans un comparateur 8 bits selon un mode de réalisation particulier de l'invention ;
- la figure 3 présente un schéma d'un comparateur 8 bits selon un mode de réalisation particulier de l'invention ;

- la figure 4 présente des moyens (optionnels) de mémorisation de la valeur présente sur la seconde sortie (OUT_COMP4) du bloc comparateur de niveau 1 (bloc comparateur 4 bits) de la figure 2.

On présente maintenant, en relation avec la **figure 1**, un bloc comparateur de base (bloc comparateur 1 bit).

Ce bloc reçoit en entrée deux bits N_i et P_i à comparer (bits de rang i des mots N et P). Il présente deux sorties : l'une (OUT_XOR $_i$) indique si les deux bits N_i et P_i sont égaux, l'autre (SOUT $_i$) indique lequel des deux bits N_i et P_i est le plus grand.

Il comprend :

- un premier sous-bloc comprenant une porte « OU exclusif » (XOR), recevant en entrée les bits N_i et P_i et dont la sortie constitue la première sortie OUT_XOR $_i$ du bloc comparateur 1 bit. Cette porte XOR est elle-même constituée d'une porte « Non OU exclusif » (NXOR) 1 suivie d'un inverseur 2 ;
- un second sous-bloc comprenant une porte « OU » (OR) recevant en entrée le bit P_i et, via un inverseur 3, le bit N_i . Cette porte OR est elle-même constituée d'une porte « Non OU » (NOR) 4 suivie d'un inverseur 5 ;
- un troisième sous-bloc comprenant une porte de passage sélectif (« pass-gate ») 9 dont l'entrée est reliée à la sortie du second sous-bloc (c'est-à-dire à l'inverseur référencé 5) et dont la sortie constitue la seconde sortie SOUT $_i$ du bloc comparateur 1 bit. Cette porte de passage sélectif est commandée par la première sortie OUT_XOR $_i$ du bloc comparateur 1 bit. En effet, elle comprend un transistor N 6 monté en parallèle avec un transistor P 7, qui activés par la première sortie OUT_XOR $_i$, directement ou via un inverseur 8 respectivement.

On détaille maintenant le fonctionnement de ce bloc comparateur 1 bit. Le premier sous-bloc 1, 2 permet de savoir si les deux bits (N_i et P_i) sont égaux ou pas. Ensuite la porte de passage 9, commandée par la sortie du premier sous-bloc 1, 2 (OU exclusif) permet, soit de transmettre le résultat de la comparaison si N_i est différent de P_i , soit de mettre le signal de sortie SOUT $_i$ en haute impédance (porte de passage bloquée pour N_i égale à P_i). Ainsi lorsque :

- $N_i = P_i$, alors $OUT_XOR_i = 0$ et $SOUT_i$ est HZ (haute impédance) ;
- $P_i = 1$ et $N_i = 0$ alors $OUT_XOR_i = 1$ et $SOUT_i = 1$;
- $P_i = 0$ et $N_i = 1$ alors $OUT_XOR_i = 1$ et $SOUT_i = 0$.

On présente maintenant, en relation avec la figure 2, un bloc comparateur de
niveau 1 (bloc comparateur 4 bits).

Ce bloc reçoit en entrée un bus d'entrée N de 4 bits (N_3, N_2, N_1, N_0) et un bus d'entrée P de 4 bits (P_3, P_2, P_1, P_0), N et P étant des mots de 4 bits à comparer.

Il présente trois sorties :

- la sortie OUT_XOR4_b , qui est active à 0 et indique si les deux nombres de 4 bits sont égaux ;
- la sortie OUT_XOR4 , qui est l'inverse de la sortie OUT_XOR4_b . Elle est donc active à 1 et indique si les deux nombres de 4 bits sont égaux ;
- la sortie OUT_COMP4 , qui indique le résultat de la comparaison des deux nombres de 4 bits (c'est-à-dire lequel des deux est le plus grand).

Il comprend :

- quatre blocs comparateur 1bit référencés 21 à 24 ;
- trois portes « Non OU » (NOR) référencées 25 à 27 ;
- quatre inverseurs référencés 28 à 31 ;
- trois portes de passage sélectif référencées 212 à 214.

La porte NOR référencée 25 et l'inverseur référencé 28 qui la suit forment ensemble une porte « OU » (OR), recevant en entrée les sorties OUT_XOR_i des quatre blocs comparateur 1bit. La sortie de cette porte OR constitue la sortie OUT_XOR4_b du bloc comparateur 4 bits. La sortie OUT_XOR4 du bloc comparateur 4 bits correspond directement à la sortie de la porte NOR référencée 25.

La sortie $SOUT_i$ du bloc comparateur 1 bit référencé 21, qui traite les bits de poids forts N_3 et P_3 , est reliée directement à la sortie OUT_COMP4 du bloc comparateur 4 bits.

La sortie $SOUT_i$ de chacun des autres blocs comparateur 1 bit référencés 22 à 24, qui traitent des bits N_j et P_j (avec j compris entre 0 et n-2), est reliée à la sortie OUT_COMP4 du bloc comparateur 4 bits, via une des portes « de passage sélectif » 212 à 214. Chacune de ces portes « de passage sélectif » est commandée par un « OU »

(réalisé avec l'une des portes NOR 26, 27 et l'inverseurs 29, 210 qui la suit, ou bien par le seul inverseur référencé 211) des sorties OUT_XOR_i des blocs comparateur 1 bit de poids supérieur.

On détaille maintenant le fonctionnement de ce bloc comparateur 4 bits. En partant des poids forts, dès que la sortie OUT_XOR_i d'un bloc comparateur 1bit est différente de 0, c'est-à-dire qu'un bit P_i est différent d'un bit N_i, alors un des deux nombres N et P est plus grand que l'autre. A ce moment, la comparaison est terminée. On peut détecter suivant la valeur de SOUT_i (du bloc comparateur 1bit dont la sortie OUT_XOR_i est différente de 0) lequel des deux nombres N et P est le plus grand. Il n'est donc pas nécessaire de tenir compte des blocs de comparaison 1 bit suivants (de poids plus faible). Il est même nécessaire de bloquer leurs sorties (qui fausseraient la comparaison). Pour cela, il faut bloquer les portes de passages 212 à 214 reliant les sorties SOUT_i des comparateur 1bit de poids inférieurs à la sortie OUT_COMP4. Ces portes de passage sont commandées par un OU des sorties OUT_XOR_i des blocs comparateur 1bit de poids supérieur. Ainsi, en partant des poids forts, dès qu'une sortie OUT_XOR_i d'un bloc comparateur 1bit est égale à 1, elle positionne à 0 toutes les sorties des portes NOR reliées aux sorties OUT_XOR_i de poids inférieurs. Les sorties des portes NOR bloquent ainsi les portes de passage reliant les sortie SOUT_i des comparateurs 1bit de poids inférieurs à la sortie OUT_COMP4.

Lorsque les quatre bits de N sont identiques aux quatre bits de P, les deux nombres de quatre bits sont alors identiques. Un OU des quatre sorties OUT_XOR_i des quatre comparateurs 1 bit permet de générer le signal OUT_XOR4_b. Le signal OUT_XOR4_b est égal à 0 lorsque les 2 nombres sont égaux. Le signal OUT_XOR4 est l'inverse de OUT_XOR4_b.

On présente maintenant, en relation avec la **figure 3**, un bloc comparateur 8 bits.

Ce bloc reçoit en entrée un bus d'entrée N de 8 bits et un bus d'entrée P de 8 bits, N et P étant des mots de 8 bits à comparer.

Il présente deux sorties :

- la sortie OUT_XOR8_b, qui est active à 0 et indique si les deux nombres de 8 bits sont égaux ;

- la sortie OUT_COMP8, qui indique le résultat de la comparaison des deux nombres de 8 bits (c'est-à-dire lequel des deux est le plus grand).

Il comprend :

- deux blocs comparateur 4 bits référencés 31 et 32 ;
- trois portes NOR référencées NOR0, NOR1 et NOR2 ;
- quatre inverseurs référencés 33 à 36 ;
- deux portes de passage sélectif référencées PG0 et PG1.

La porte NOR1 et l'inverseur référencé 35 qui la suit forment ensemble une porte OR, recevant en entrée les sorties OUT_XOR4_b des deux blocs comparateur 4 bits. La sortie de cette porte OR constitue la sortie OUT_XOR8_b du bloc comparateur 8 bits.

La sortie OUT_COMP4 du bloc comparateur 4 bits référencé 31, qui traite les bits de poids forts, est reliée à la sortie OUT_COMP8 du bloc comparateur 8 bits via la porte de passage sélectif PG0 (ainsi que via des moyens de mémorisation construits autour de la porte NOR2, comme expliqué ci-après). La porte de passage sélectif PG0 est commandée par la sortie OUT_XOR4_b du bloc comparateur 4 bits référencé 31.

La sortie OUT_COMP4 de l'autre bloc comparateur 4 bits référencé 32 est reliée à la sortie OUT_COMP8 du bloc comparateur 8 bits, via la porte de passage sélectif PG1 (ainsi que via des moyens de mémorisation construits autour de la porte NOR2, comme expliqué ci-après). La porte de passage sélectif PG1 est commandée par un « non OU » (réalisé avec la porte NOR0) de la sortie OUT_XOR4_b du bloc comparateur 4 bits référencé 31 et de la sortie OUT_XOR4 du bloc comparateur 4 bits référencé 32.

On détaille maintenant le fonctionnement de ce bloc comparateur 8 bits. On utilise deux blocs comparateur 4bits fonctionnant en parallèle. Le premier bloc 31 est relié aux quatre bits de poids forts des bus N et P. Le second bloc 32 est relié aux bits de poids faibles des bus N et P. Ainsi les deux blocs 31, 32 fonctionnent totalement en parallèle mais la validation de la sortie du bloc de poids faible 31 dépend de la valeur du signal de sortie OUT_XOR4_b du bloc de poids fort 32.

Si la sortie OUT_XOR4_b du premier bloc comparateur_4bits 31 est égal à 1, alors un des deux nombres de 4 bits est supérieur à l'autre. La valeur du signal

OUT_COMP4 du premier bloc 31 indique lequel des deux nombres est le plus grand. La porte de passage PG0 est alors passante, tandis que la porte de passage PG1 est bloquée par la porte NOR0. Le signal OUT_COMP8 donne alors le résultat de la comparaison des 8 bits (il est à 0 si N est supérieur à P).

5 Si la sortie OUT_XOR4_b du premier bloc comparateur 4 bits 31 est égal à 0, c'est que les quatre bits de poids fort sont identiques, le résultat de la comparaison découlera de la comparaison des 4 bits de poids faibles. Deux cas sont alors possibles.

Premier cas : si le signal OUT_XOR4_b du second bloc 32 est égal à 0, alors les deux nombres sont égaux. Dans ce cas, la porte de passage PG0 est bloquée par le signal
10 OUT_XOR4_b du premier bloc comparateur 4bits 31, tandis que la porte de passage PG1 est bloquée par la NOR0. L'entrée de la NOR2 est forcée à 1 par la sortie de la NOR1, celle-ci est égale à 1 lorsque les deux signaux OUT_XOR4_b (des premier et second blocs comparateur 4bits 31 et 32) sont à 0. La sortie OUT_COMP8 est ainsi égale à 1, et d'une manière générale, le signal OUT_COMP8 est égal à 1 lorsque N est
15 inférieur ou égal à P. La sortie OUT_XOR8_b est alors égale à 0. Elle est à 0 chaque fois que les deux nombres N et P sont égaux.

Second cas : si le signal OUT_XOR4_b du second bloc 32 est égal à 1, les deux nombres sont alors différents et la valeur du signal OUT_COMP8 indique lequel des deux nombres est le plus grand (OUT_COMP8 est à 0 si N est supérieur à P). Dans ce
20 cas, l'entrée de la NOR2 est à 0.

Un inverseur de faible dimension (faible courant) 37 rebouclé à la NOR2 permet de mémoriser la valeur de la comparaison à la fin de l'opération.

Comme illustré sur la **figure 4**, le bloc comparateur 4 bits peut comprendre des moyens (optionnels) de mémorisation de la valeur présente sur la seconde sortie
25 (OUT_COMP4) du bloc comparateur de niveau 1 (bloc comparateur 4 bits) de la figure 2.

C'est notamment le cas lorsque le bloc comparateur 4 bits est utilisé seul (et non pas dans un bloc comparateur 8 bits comme décrit ci-dessus en relation avec la figure 3).

Une porte NOR 41 reçoit en entrée les sorties OUT_COMP4 et OUT_XOR4 du
30 bloc comparateur 4 bits. Sa sortie est suivie d'un inverseur 42. Un inverseur de faible

dimension (faible courant) 43 rebouclé à la porte NOR 41 permet de mémoriser la valeur de la comparaison à la fin de l'opération.

REVENDECATIONS

1. Dispositif de comparaison de deux mots N et P de n bits chacun, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un bloc comparateur de niveau 1 comprenant lui-même :

- n blocs comparateur de base, permettant chacun de comparer les bits N_i et P_i de rang i des mots N et P, avec i compris entre 0 et n-1, et comprenant chacun :

* un premier sous-bloc permettant de générer sur sa sortie, formant une première sortie (OUT_XOR_i) du bloc comparateur de base, un premier signal indiquant si les bits N_i et P_i sont égaux ou non ;

* un second sous-bloc permettant de générer sur sa sortie un second signal indiquant lequel des bits N_i et P_i est le plus grand ;

* un troisième sous-bloc permettant de laisser passer le second signal sur une seconde sortie (SOUT_i) du bloc comparateur de base, si le premier signal n'indique pas une égalité des bits N_i et P_i , et de bloquer le second signal dans le cas contraire ;

- des moyens de génération d'un troisième signal sur une première sortie (OUT_XOR_{4_b}) du bloc comparateur de niveau 1, indiquant que les nombres N et P sont égaux si les n premiers signaux indiquent que les n bits N_i et les n bits P_i sont égaux, et indiquant que les nombres N et P ne sont pas égaux dans le cas contraire ;

- des premiers moyens de passage sélectif, permettant de relier sélectivement à une seconde sortie (OUT_COMP₄) du bloc comparateur de niveau 1 la seconde sortie (SOUT_i) d'un bloc comparateur de base qui, parmi les blocs comparateurs de base ayant un second signal sur leur seconde sortie, traite des bits de plus fort poids, le signal présent sur la seconde sortie du bloc comparateur de niveau 1 indiquant lequel des nombres N et P est le plus grand.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le premier sous-bloc comprend une porte « OU exclusif » recevant en entrée les bits N_i et P_i .

3. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le second sous-bloc comprend une porte « OU » recevant en entrée le bit P_i et, via un inverseur, le bit N_i .

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le troisième sous-bloc comprend une porte « de passage sélectif » (pass-gate) dont l'entrée est reliée à la sortie du second sous-bloc et qui est commandée par la sortie du premier sous-bloc.

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les moyens de génération du troisième signal, sur la première sortie (OUT_XOR4_b) du bloc comparateur de niveau 1, comprennent une porte « OU » dont les entrées sont reliées aux premières sorties (OUT_XORi) des blocs comparateur de base.

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les premiers moyens de passage sélectif comprennent :

- des moyens permettant de relier la seconde sortie (SOUTi) du bloc comparateur de base traitant les bits de poids forts N_{n-1} et P_{n-1} à la seconde sortie (OUT_COMP4) du bloc comparateur de niveau 1, de façon directe ;
- pour chacun des autres blocs comparateur de base traitant des bits N_j et P_j , avec j compris entre 0 et $n-2$, des moyens permettant de relier la seconde sortie (SOUTi) du bloc comparateur de base à la seconde sortie (OUT_COMP4) du bloc comparateur de niveau 1, via une porte « de passage sélectif » (pass-gate) commandée par la sortie d'une porte « OU » dont les entrées sont reliées aux premières sorties (OUT_XORi) des blocs comparateur de base de poids supérieur à j .

7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ledit au moins un bloc comparateur de niveau 1 comprend en outre des moyens de mémorisation de la valeur présente sur la seconde sortie (OUT_COMP4) du bloc comparateur de niveau 1.

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce que les moyens de mémorisation comprennent :

- une porte « NON OU » dont une première entrée est reliée à la seconde sortie (OUT_COMP4) du bloc comparateur de niveau 1 et une seconde entrée est reliée, via un inverseur, à la première sortie (OUT_XOR4_b) du bloc comparateur de niveau 1 ;

- un inverseur faible courant reliant la sortie de ladite porte « NON OU » à la première entrée de ladite porte « NON OU ».

9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un bloc comparateur de niveau 2 comprenant lui-même :

- 5 - q blocs comparateur de niveau 1, avec $q \geq 2$, comprenant chacun une partie des n blocs comparateur de base ;
- des moyens de génération d'un quatrième signal sur une première sortie (OUT_XOR8_b) du bloc comparateur de niveau 2, indiquant que les nombres N et P sont égaux si les premières sorties (OUT_XOR4_b) des q blocs comparateur
10 de niveau 1 indiquent que les bits qu'ils comparent sont égaux, et indiquant que les nombres N et P ne sont pas égaux dans le cas contraire ;
- des seconds moyens de passage sélectif, permettant de relier sélectivement à une seconde sortie (OUT_COMP8) du bloc comparateur de niveau 2 la seconde
15 sortie (OUT_COMP4) d'un bloc comparateur de niveau 1 qui, parmi les blocs comparateurs de niveau 1 ayant un second signal sur leur seconde sortie, traite des bits de plus fort poids, le signal présent sur la seconde sortie du bloc comparateur de niveau 2 indiquant lequel des nombres N et P est le plus grand.

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé en ce que les moyens de
20 génération du quatrième signal, sur la première sortie (OUT_XOR8_b) du bloc comparateur de niveau 2, comprennent une porte « OU » dont les entrées sont reliées aux premières sorties (OUT_XOR4_b) des blocs comparateur de niveau 1.

11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 9 et 10, caractérisé en ce que les seconds moyens de passage sélectif comprennent :

- 25 - des moyens permettant de relier la seconde sortie (OUT_COMP4) du bloc comparateur de niveau 1 traitant les bits de poids forts à la seconde sortie (OUT_COMP8) du bloc comparateur de niveau 2, via une porte « de passage sélectif » (pass-gate) commandée par la première sortie (OUT_XOR4_b) du bloc comparateur de niveau 1 traitant les bits de poids forts ;
- pour chacun des autres blocs comparateur de niveau 1, des moyens permettant de
30 relier la seconde sortie (OUT_COMP4) du bloc comparateur de niveau 1 à la seconde sortie (OUT_COMP8) du bloc comparateur de niveau 2, via une porte

« de passage sélectif » (pass-gate) commandée par la sortie d'une porte « OU » dont une entrée est reliée, via un inverseur, à la première sortie (OUT_XOR4_b) dudit bloc comparateur de niveau 1, et dont les autres entrées sont reliées aux premières sorties (OUT_XOR4_b) des blocs comparateur de niveau 1 de poids supérieur.

12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 9 à 11, caractérisé en ce que ledit au moins un bloc comparateur de niveau 2 comprend en outre des moyens de mémorisation de la valeur présente sur la seconde sortie (OUT_COMP8) du bloc comparateur de niveau 2.

13. Dispositif selon la revendication 12, caractérisé en ce que les moyens de mémorisation comprennent :

- une porte « NON OU » dont une première entrée est reliée à la seconde sortie (OUT_COMP8) du bloc comparateur de niveau 2 et une seconde entrée est reliée, via un inverseur, à la première sortie (OUT_XOR8_b) du bloc comparateur de niveau 2 ;
- un inverseur faible courant reliant la sortie de ladite porte « NON OU » à la première entrée de ladite porte « NON OU ».


14. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un bloc comparateur de niveau k, avec $k \geq 2$, comprenant lui-même :

- p blocs comparateur de niveau k-1, avec $p \geq 2$;
- des moyens de génération d'un cinquième signal sur une première sortie du bloc comparateur de niveau k, indiquant que les nombres N et P sont égaux si des premières sorties des p blocs comparateur de niveau k-1 indiquent que les bits qu'ils comparent sont égaux, et indiquant que les nombres N et P ne sont pas égaux dans le cas contraire ;
- des troisièmes moyens de passage sélectif, permettant de relier sélectivement à une seconde sortie du bloc comparateur de niveau k la seconde sortie d'un bloc comparateur de niveau k-1 qui, parmi les blocs comparateurs de niveau k-1 ayant un signal sur leur seconde sortie, traite des bits de plus fort poids, le signal

présent sur la seconde sortie du bloc comparateur de niveau k indiquant lequel des nombres N et P est le plus grand.

5 **15.** Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que chaque porte « de passage sélectif » (pass-gate) comprend un transistor N monté en parallèle avec un transistor P.

16. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce qu'il est réalisé sous la forme d'un circuit câblé.

Figure 1

1/4





Fig. 1



2/4




Fig. 2




Figure 3

3/4




Fig. 3

Figure 4

4/4




Fig. 4



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*03

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.../1...

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

INV

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 Q W / 270601

Vos références pour ce dossier (facultatif)		N2958FR
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		03 08360
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)		
Dispositif de comparaison de deux mots de n bits chacun		
LE(S) DEMANDEUR(S) :		
ATMEL NANTES S.A. La Chantrerie BP 70602 44306 NANTES CEDEX 3 FRANCE		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1	Nom	COLOMA
	Prénoms	Bernard
Adresse	Rue	12 avenue Georges Brassens
	Code postal et ville	44300 NANTES
Société d'appartenance (facultatif)		
2	Nom	
	Prénoms	
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
3	Nom	
	Prénoms	
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		
le 8 juillet 2003		
P. VIDON Mandataire (CPI 92-150) P. GUENE (CPI n° 96 0503)		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.